

Induktionswok Modell 3500

239681

Edelstahlgehäuse. Einfach zu reinigender Fettfilter. Digitaler Leistungsregler. Die Einstellungen reagieren sofort auf High-/Low-Anpassungen. Ausschließlich mit der Wokpfanne 239773 zu verwenden. Zulässige maximale Beladung des Geräts: 20 kg.



Spezifikationen

| | |
|----------------------------|------------------|
| Anwendungsbereich | : Küche |
| Spannung (V) | : 230 |
| Temperatur (Einheit) | : Celsius |
| Heizelement | : Induktion |
| Elektriker erforderlich | : Nein |
| Materialien | : Edelstahl |
| Verpackungseinheit | : 1 |
| Verpackungsart | : Box |
| Länge (mm) | : 340 |
| Breite (mm) | : 450 |
| Höhe (mm) | : 300 |
| Eingangleistung (W) | : 3500 |
| Artikel ist programmierbar | : Nein |
| Abmessungen | : 340x450x(H)300 |

Transportspezifikationen

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| EAN | : 8711369239681 |
| Intrastat-Nummer | : 84198180 |
| Bruttogewicht (kg) | : 11.72 |
| Nettogewicht (kg) | : 10 |
| Verkaufseinheiten pro Palette | : 24 |
| Verpackungsmaterial Kunststoff: | 0/2 |

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu